

多功能網路電纜測試儀

可測RJ11/RJ45端口



自動
掃描

9V
電池

分體
設計

ABS
外殼

多功能網路電纜測試儀

- 【型 號】 WNH-001
- 【尺 吋】 108x96x28mm
- 【重 量】 149.2(含電池重量)
- 【外 殼】 ABS



小巧方便 操作簡單



分體設計 靈活使用

主副機分體設計，適合網路線纜長距離端到端的導通測試
兩機階別配置RJ45、RJ11端口



堅固外殼

ABS塑料材質，堅固耐摔耐用



自動掃描方式

採用自動掃描方式，可快可慢測試



注："G"指示燈用於只是被測網線的屏蔽屏的連接情況
如果網線本身不帶屏蔽層，則"G"指示燈將不點亮
(更多產品操作資料請詳閱說明書)

注意事項

為避免對儀器或設備造成損害，請遵守以下幾點要點

- 1.本測試儀**不能用於測試任何帶電**的電纜或導線，將會造成儀器損壞。
- 2.本測試儀採用9V6F22電池供電；**若發生燈異常變暗或不正常點亮時，請更換電池**。更換電池前，將儀器的電源開關設到"OFF"檔，然後將被測電纜從主測試器和遠程測試器取下。滑開主測試器背面的電池蓋，用相同型號的電池更換舊電池，重新裝好電池蓋。
- 3.待測電纜的銅夾片沒完全壓下時不能進行測試，**可能會使儀器測試端口永久損壞**。
- 4.請使用原裝高品質的壓線工具。
- 5.本測試儀應存放于乾燥、潔淨的地方。
- 6.測試時，如果被測電纜不帶屏蔽屏，則主測試器和遠程測試器"G"指示燈不亮。



