

抗干擾型

音訊網路PoE查線器

抗干擾尋線, 無噪音

PoE交換機查/尋線

STP遮罩線查/尋線

端口閃爍網線查找

水晶頭壓接測試

非接觸驗電



快速尋網線、電話線、電纜線

600m查線距離

可尋各種遮罩線, 音訊查線距離可達600m

雙重保護

測試前、測試中雙重保障
測試前: 非接觸驗電保護
人身安全

測試中: 電壓輸入保護
避免突發電壓
造成機器損壞



產品規格說明



尋線同時可直接對線

無需切換裝置，尋線對線雙模式同步進行
尋線時即可同時測試線序的通路、短路、斷路
交叉省去兩頭跑，提高工作效率！



單端秒測水晶頭

只要在水晶頭一端就可以快速測試壓接情況
無需跑到另一端



端口閃爍功能

通過觀察交換機/路由器上LED燈閃爍頻率
快速找到交換機對應的線頭



感應探頭升級

並配合電路設計，在尋線使用時
達到抗干擾的目的



▶ PoE 交換機 尋線/查線

不只一般尋線/查線
PoE交換機尋線/查線
也能輕鬆搞定

▶ STP 屏蔽線

STP屏蔽線無所遁形
可尋各種帶遮罩線的網線



▶ 600 米測試距離

- 直接接入PoE交換機
檢測網線通/斷
- 測試遮罩/非遮罩線
- 測試網路跳線接線順序、
斷路、短路、交叉等狀況
- 顯示各條線芯的接線順序



▶ NCV 非接觸 驗電功能

可測試AC90-1000V的電壓
智慧的設計提醒你在進行測試
之前關閉電源保護設備
同時也可檢測帶電線路



▶ 網路線 電話線 測試插座

⚠ 接收器端口嚴禁連接
帶有電壓之活線
(如PoE供電模組的網線)

⚠ 發射器端口
嚴禁連接>60V DC端口測量

▶ LED 照明燈

便於光線暗或無照明處
尋線作業

